

Программирование при помощи действующего пульта

Для того, что-бы запрограммировать пульт BFT MITTO2, не прибегая к использованию самого приемника, необходимо, чтобы у Вас был действующий пульт на объекте BFT MITTO. Все операции нужно проводить на расстоянии не более 2-х метров от приемника.

1. На действующем пульте нажмите одновременно две первые верхние кнопки на 5 секунд.
2. На действующем пульте удерживайте действующую кнопку на 2 секунды.
3. На новом пульте нажмите одновременно две первые верхние кнопки на 5 секунд.
4. На новом пульте нажмите ту кнопку, которую хотите использовать, на 2 секунды.

Пауза между операциями не должна составлять более 10 секунд.

Программирование BFT MITTO на прямую в приемник

1. На приемнике нажмите кнопку SW1 — канал CH1 или SW2 — канал CH2 один раз — приемник войдет в режим программирования, индикатор приемника будет вспыхивать 1 раз в секунду.
2. На новом пульте нажмите одновременно две верхние кнопки (при одновременном нажатии индикатор на пульте не будет светиться сразу, индикатор засветится после 2-х секунд удержания), удерживайте кнопки на новом пульте до того момента пока, индикатор на приемнике не будет светиться постоянно.
3. На новом пульте нажмите, примерно, на 2 секунды кнопку, которую будете использовать для управления автоматикой BFT.